

Ausschreibungstext mobiler Netzanalysator für Nieder- Mittel- und Hochspannungsnetze

Pos. des Angebotes	Anforderung
Pos. 1	<ul style="list-style-type: none"> - Ein mobiler Netzanalysator für die Messung von 4 Spannungen und 4 Strömen im Niederspannungsbereich und für die Messung im Mittelspannungs- oder Hochspannungsbereich über Sekundärwandler. - Das Gerät muss alle Anforderungen der Messgerätenorm IEC61000-4-30 Ed.3 (2015) für ein „Klasse A“ Gerät erfüllen. - Die Genauigkeit der Spannungs- und Stromeingänge muss < 0,1% sein. - Alle Spannungs- und Stromeingänge müssen AC und DC Signale erfassen können. - Messbereich Spannung P-P: 0-830V AC/1000V DC, geeignet für Messungen in NS-Drehstromsystem und an MS/HS Sekundärwandlern. - Messbereich Ströme: bis 3000A über flexible Stromzangen, alternativ bis 6000A und Ministromzangen für 1/5A-Sekundärstromwandler. Das Messzubehör (Stromzangen) muss vom Messsystem selbstständig erkannt werden und alle Einstellungen automatisch vorgenommen werden. - Die Abtastrategie der Messkanäle muss synchron mit mindestens 20 kHz für alle Kanäle erfolgen. Die Eingänge müssen eine Auflösung von 24 Bit haben. - Über ein Grafik-Farbdisplay werden Online-Messwerte wie Spannungen, Ströme, Leistungen, Energieverbrauch, THD sowie die Information über die Anzahl der PQ-Ereignisse und Störschriebe angezeigt. - Für die Datenspeicherung muss das Gerät einen Speicher mit mindestens 4 GB Kapazität haben. Die Speicherkarte muss vom Anwender zu tauschen sein. - Die Einhaltung der Grenzwerte folgender Normen ist zu überwachen: EN50160; IEC61000-2-2; IEC61000-2-4 (Klasse 1, 2 und 3); NRS048; IEEE519 <ul style="list-style-type: none"> - Die Grenzwerte der EN50160/IEC müssen frei parametrierbar sein. - Der Netzanalysator muss den Winkel der Strom.- und Spannungsharmonischen nach der Norm 61000-3-12 berechnen. - Das interne Flickermeter muss die Klasse F1 nach der Norm IEC61000-4-15 erfüllen. - Einstellungen wie Nennspannung, Wandlerfaktoren, Messintervall können direkt am Gerätedisplay verändert werden (ohne PC) <ul style="list-style-type: none"> - Die Intervallzeit aller Messdaten muss frei wählbar sein, im Bereich von 1 Sekunde bis 30 Minuten. - Folgende Messintervalle müssen vom Gerät parallel aufgezeichnet werden können. (ohne Einschränkung der Anzahl verfügbarer Messwerte) 200ms; 3sec; 1sec bis 30min variabel, 2Std. Die Normauswertung mit 10-Minuten-Daten muss ohne Datenverlust bis zu einem Jahr aufgezeichnet werden können. - Es muss keine Vorauswahl von Messwerten gewählt werden. <p>Das Gerät muss alle 3.800 Parameter zur Spannungsqualität und Lastanalyse parallel berechnen und aufzeichnen können. (keine Vorauswahl notwendig)</p> <ul style="list-style-type: none"> - FFT-Berechnung und Darstellung der Harmonischen und Interharmonischen von DC bis 10.000Hz mit einer Auflösung von 5Hz. <ul style="list-style-type: none"> - Der Netzanalysator muss Frequenzen 2kHz bis 9kHz nach IEC61000-4-7 für Spannungen und Ströme berechnen und permanent aufzeichnen können. - Alle Langzeitdaten sowie getriggerten Ereignisse müssen gleichzeitig Phase gegen Erde sowie Phase gegen Phase erfasst und aufgezeichnet werden. - Für jedes Ereignis sind Ereignistyp, Messkanäle, Beginn, Dauer und Extremwert aufzuzeichnen. Ereignisse werden durch Grenzwertverletzungen der EN50160 oder durch verschiedene Triggermöglichkeiten angeregt. - Alle Triggerschwellen müssen durch den Anwender frei parametrierbar sein und müssen unabhängig von den Einstellungen der EN50160 Grenzwerte sein. - Beim Eintritt von Triggerereignissen sind Oszilloskopdaten sowie 10ms RMS Daten aufzuzeichnen.

	<p>Folgende Triggerarten sind bereitzustellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) Unter- bzw. Überschreitung eines vorgegebenen Effektivwertes (U und I) b.) Frequenztrigger (Frequenzsprung, Unter.- und Überschreitung) c.) Hüllkurventrigger d.) Effektivwertsprung (U und I) e.) Phasensprung (°) f.) Automatik-Trigger (Die Triggerschwellen werden vom Geräte während der Messung auf die Stärke der Störpegel angepasst) <ul style="list-style-type: none"> - Die Triggerereignisse sind als Effektivwerte und Abtastwerte aufzuzeichnen. Aufnahmezeiten und Vorgeschichte können vom Anwender frei parametrisiert werden. ½ Periodenrekorder – Rekorderlänge mindestens 600 Sekunden Abtastwerte 20kHz – Rekorderlänge mindestens 4.000msec - Das Gerät muss sich im Fehlerfall über eine interne USV bis zu 4 Stunden weiterversorgen können. - Eine Möglichkeit zur externen Zeitsynchronisation über DCF77 und GPS ist notwendig. - Das Gerätedisplay und alle Schnittstellen müssen über ein Passwort vor unbefugtem Zugang zu schützen sein. - Das Gerät muss eine Diebstahlsicherung über ein Kensington-Schloß besitzen. <ul style="list-style-type: none"> - Auswertesoftware: Für die Auswertung ist ein Programm für die Betriebssysteme Windows 7; 8; 10 bereitzustellen, welches die grafische Darstellung und den Ausdruck der kontinuierlichen Messungen sowie der Triggerereignisse ermöglicht. Die Software sollte als echte 64 Bit-Version zur Verfügung stehen. <p>Folgende Messgrößen müssen als kontinuierliche Messung dargestellt werden können:</p> <p>Effektivwerte jeweils als Minimal.- Mittel.- und Maximalwerte des 10-Minuten-Messintervalls; Kurz- und Langzeitflicker, aufgezeichnete Triggerereignisse sind ebenfalls als Tabelle oder grafisch darzustellen. Bei getriggerten Ereignissen sollten die Effektivwerte und/oder die Kurvenform je nach Vorgabe auswertbar sein.</p> <p>Bei der grafischen Darstellung muß eine Zoom- und Cursor-Funktion zur Verfügung stehen. Die Auswertesoftware sollte Normberichte zur EN50160, IEC61000-2-2, IEC61000-2-4, NRS048 automatisch erstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effektivwerte, Spektraldarstellung der Harmonischen, Pegel- Zeitdiagramme und Oszilloskopbilder können online analysiert werden. - Messdaten können exportiert werden in folgenden Formaten: Comtrade-Format für Störschriebe sowie CSV und XML für alle Messdaten. - Für die mitgelieferte Hard- und Software ist eine Beschreibung in deutscher Sprache zu übergeben. Die Bedienoberfläche der Auswerte- und Bediensoftware der Messgeräte muss in Deutsch sein. - Die Software sowie alle Updates des Bedien- und Auswerteprogramms sollten frei von Lizenzen, Dongle und kostenfrei sein. <p style="text-align: center;">- 3 Jahre Garantie auf das Gerät</p>