

Adapterkabelset

111.7028

- Zum Anschluss von Stromzangen und Sensoren mit 4mm Buchsen am AUX-Kanal der PQ-Box200/300



1. Verwendung

Zum Anschluss von Stromzangen und Sensoren mit 4mm Buchsen am AUX-Kanal der PQ-Box 200/300.

Das freie Kabelanschlusset kann verwendet werden um weitere Stromzangen oder Sensoren mit der PQ-Box zu nutzen. Der Eingangsbereich der PQ-Box für den AUX-Kanal beträgt 1000mV AC bzw. 1400mV DC.

Achtung:

Es dürfen nur Stromzangen oder Sensoren verwendet werden welche ein Spannungsausgangssignal liefern.

Stromzangen oder Sensoren mit A- oder mA-Ausgang können die PQ-Box zerstören.

2. Aufbau

Flexible und geschirmte Messleitung. Eine Seite mit 7-poligen Amphenol – Stecker. Die andere Seite mit 2 x 4mm Sicherheitsbanaanenstecker.

3. Abmessungen und Gewicht

L in mm	2000		
Gewicht in g	100		

4. Technische Daten

Spannung:	Max. 30V
Querschnitt:	2x0,5mm ²
Stecker:	Amphenol
Kategorie:	Kleinspannung

Wir regeln das.

5. Bestellungen

MERKMAL	IDENT-Nr.
Adapterkabelset ● Adapterkabel, 2-polig, 2m Länge	111.7028

A. Eberle GmbH & Co. KG

Frankenstraße 160
D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0
Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 96
E-Mail: info@a-eberle.de

<http://www.a-eberle.de>

Version: 28.09.2018 08:23

Copyright 2013 by A. Eberle GmbH & Co. KG
Änderungen vorbehalten.